

La centralina dimmer consente di regolare l'intensità luminosa degli apparecchi di illuminazione a lampada incandescenza e nella Versione a Led. (cfr. Articoli sotto elencati)

La centralina può essere gestita da :

- Un pulsante "unipolare NA" con il quale si può accendere/spegnere o "dimmerare" l'intensità luminosa.

- Un pulsante "unipolare doppio NA", un tasto per gestire l'aumento e il secondo per gestire la diminuzione dell'intensità luminosa e un interruttore "unipolare NA" per accendere e spegnere la luce. Articoli nelle Versione **Power Led** che possono essere gestiti dalla Centralina Dimmer sono:

5000-5010-5030-5035-5037-5050-5057-5060-5065-5070-5075-5077-5080-5082-5085-5087-5150-5155-5160-6165-5170-5175-5200-5210-5660-5661-6000-6003-6020-6021-6022-6031-6035-6055-6056-6070-6075-6080-6100-6105-6110-6115-6120-6130-6135-6140-6141-7070-7075-7076-7080-7085-7086-8540-8541-8545-8546-8560-8561-8562-8551-8581.

This device is suitable to control light intensity of led or bulb lamp. You can manage the device with:

- A button "unipolar NA" with which you can switch on/off or dim light intensity;

- A button "unipolar double NA", a touch to dim down and a touch to dim up intensity and a switch "unipolar NA" on and off the light. You can manage with this device the follow article **Power led**:

5000-5010-5030-5035-5037-5050-5057-5060-5065-5070-5075-5077-5080-5082-5085-5087-5150-5155-5160-6165-5170-5175-5200-5210-5660-5661-6000-6003-6020-6021-6022-6031-6035-6055-6056-6070-6075-6080-6100-6105-6110-6115-6120-6130-6135-6140-6141-7070-7075-7076-7080-7085-7086-8540-8541-8545-8546-8560-8561-8562-8551-8581.



Schema di collegamento - Wiring diagram

Informazioni tecniche - Technical notes

-Lampadine alogene - Halogen bulbs

Alimentazione - Power supply : 12 to 24 Vdc
Potenza - Power : con 12Vdc max 90W
con 24Vdc max 180W

-Power Led

Alimentazione - Power supply : 12 to 24 Vdc
Potenza - Power : con 12Vdc max 60W
con 24Vdc max 120W

-Led SMD (strip led, luci cortesia-courtesy lights ecc.)

Alimentazione - Power supply : 12 to 24 Vdc
Potenza - Power : con 12Vdc max 150W
con 24Vdc max 300W

Box: disegnato per la barra tipo DIN omega
dim: 110x110x20mm

Funzioni:

- **Pulsante T1:** una breve pressione per accendere o spegnere la luce. Tenendo premuto per lungo tempo si attiva la funzione di regolazione dell'intensità della luce (dimmer). Il livello di intensità della luce rimane impostato anche dopo lo spegnimento della stessa.

- **Pulsanti T2 e T3:** Tenere premuto T3 per aumentare l'intensità luminosa e premere T2 per diminuire l'intensità luminosa. Il livello di intensità della luce rimane impostato anche dopo lo spegnimento della stessa.

Per accendere e spegnere la luce si consiglia l'utilizzo di un interruttore (Switch I) sull'alimentazione di tensione centralina.

Buttons functions:

- **Push button T1 :** One short pressure switch ON/OFF the light. Keep pressed for long time to dim the light. The light level will be maintained after power off.

- **Push button T12 and T3:** Hold T3 to increase the brightness and press T2 to decrease light intensity. The level of light intensity remains set even after switching off the same.

To turn the light it is advisable to use a switch (Switch I) Food voltage unit.

